

## Spis treści projektu zagospodarowania terenu

**I. Oświadczenia i uprawnienia**

**II. Część opisowa**

**III. Część rysunkowa**

## **Część opisowa**

### **Zakres inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Wyszatyce na terenie działek nr 1116,1179,1183,1190 obr. 0008 Wyszatyce . Inwestycja polega na budowie linii napowietrznej 0,4kV, montażem słupów oświetleniowych betonowych oraz montażem opraw typu LED

### **Zagospodarowanie terenu – stan istniejący**

Teren inwestycji stanowią działki nr 1116,1179,1183,1190 obr. 0008 Wyszatyce na których terenie są zlokalizowane: sieć kanalizacyjna oraz sieć energetyczna.

### **Zagospodarowanie terenu – stan projektowany**

Na działkach nr 1116,1179,1183,1190 obr. 0008 Wyszatyce, projektuje się napowietrzną linię oświetlenia ulicznego 0,4 kV, zasilaną od istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogowego będąca na majątku PGE Dystrybucja. Linia napowietrzna wykonana będzie z wykorzystaniem przewodu typu AsXSn 2x25mm oraz słupów betonowych o wysokości 10m. Dodatkowo zamontowane zostaną oprawy oświetlenia LED 50W.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- Montaż słupów betonowych typu E
- Budowę linii napowietrznej 0,4 kV AsXSn 2x25mm

### **Opis zasilania**

Projektowaną linię oświetlenia drogowego należy zasilć z istniejącego stanowiska słupowego nr.18/2/6. Podpinając proj. kable YAKXS4x25 oświetleniowy do istniejącego przewodu oświetlenia drogowego

### **Budowa linii kablowej**

Linie kablową 0,4 kV wykonać zgodnie z planem trasy (wg.nr.1). Relację linii kablowych oraz przekroje pokazano na planie trasy oraz schemacie. Linie kablową należy wykonać poprzez metodę wykopu oraz przewiertu sterowanego zgodnie z planem trasy (wg.nr.1). W przewiert sterowany należy wykonać osłonę rurową SRS fi 50mm. Kabel należy ułożyć w w/w osłonie rurowej. Po wykonaniu prac dot. układania linii kablowych 0,4 kV należy wykonać inwentaryzację geodezyjną

### **Budowa linii napowietrznej oraz słupów oświetlenia ulicznego**

W ramach inwestycji projektuje się budowę nowych słupów oświetlenia ulicznego typ E-10,5/4,3,E-12/4,3 oraz ZN-12 o wysokości od poziomu gruntu 10m i 12m wg rys. 1. Głębokość zakopania w gruncie 2,2m. Słupy posadzić z użyciem prefabrykowanych płyt fundamentowych U-85 słup E oraz słup ZN belką ustrojową B-80 . Fundamenty należy wkopać w całości do gruntu, grunt zagęścić. Pomiedzy słupami rozwiesić przewód oświetlenia AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> przy pomocy rolek oraz opończy. Przewód podwieszać na hakach przelotowych oraz odciągowych.

### **Montaż opraw oświetlenia**

Na projektowanych stanowiskach słupowych należy zamontować oprawy oświetlenia drogowego typ LED 50 W. Oprawy mocować do wysięgników mocowanych do słupa. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikiem BN-0 oraz wkładką Bi 6A.

### **Ochrona od porażenia linia napowietrzna**

Dla uzyskania ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosować należy szybkie wyłączenie zasilania oraz zastosować oprawy w kl.II

### **Ochrona przepięciowa**

Na słupie nr 18/2/6 ORAZ 5/UG/18/2/6 należy zainstalować ogranicznik przepięć Gxo Lovos.

Przy w/w słupach należy wykonać uziemienie którego wartość nie powinna przekraczać 10Ω.

### **Ochrona środowiska:**

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Na terenie inwestycji nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. Inwestycja nie kwalifikuje się do sporządzania oceny oddziaływania na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 09.11.2010. Teren inwestycji nie leży w obszarze Natura 2000 oraz innych obszarach chronionych. W projekcie nie przewiduje się wycinki drzew. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na użytkowników otoczenia. Nie ogranicza dostępu do drogi publicznej.

### **Obszar oddziaływania**

Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń energetycznych mieści się w całości na działkach objętych projektem tj. 1116,1179,1183,1190 obr. 0008 Wyszatyce,

Obszar oddziaływania został określony na podstawie norm:

PN-75/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

### **Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych:**

Projektowane stanowiska słupowe należą do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. Oceny podłoża dokonano w oparciu o zasady opisane w normie PN-81/B-03020, które polegają na oznaczeniu wartości parametrów na podstawie praktycznych doświadczeń z wymiany stanowisk słupowych oraz budowy stacji transformatorowych na podobnych terenach. Proste warunki gruntowe, brak gruntów słabonośnych przy wodach gruntowych poniżej projektowanego

posadowienia żerdzi słupa energetycznego pozwalają na bezpieczne wykonanie projektowanej inwestycji.

### **Oprawy oświetleniowe**

1. Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium.
  2. Korpus malowany proszkowo z powłoką elektrostatyczną umożliwiającą samoistne usuwanie zanieczyszczeń z obudowy,
  3. Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr poniżej  $0,04\text{m}^2$ ,
  4. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umożliwiająca podłączenie zasilania oraz elementów systemu sterowania,
  5. Moduł LED osłonięty płaską szybą hartowaną, minimum IK08,
  6. Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej,
  7. Komora oprawy i osprzętu wykonana w klasie szczelności IP66,
  8. Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zapobiegający przed kondensacją wilgoci wewnątrz oprawy,
  9. Minimalna skuteczność świetlna oprawy min.  $140\text{lm/W}$ ,
  10. Strumień świetlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczającej  $25^{\circ}\text{C}$ , powinien być zbliżony do deklarowanego strumienia z dopuszczalną tolerancją 5%,
  11. Zakres temperatury pracy od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+65^{\circ}\text{C}$ ,
  12. Okres gwarancji co najmniej 84 miesiące,
  13. Przy ustawieniu odchylenia na  $0^{\circ}$  w stosunku do podłoża, współczynnik ULOR=0 – brak emisji światła w górnej półprzestrzeni zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 9 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 23.04.2009r),
  14. Oprawa powinna posiadać certyfikat CE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC
  15. Wszystkie soczewki muszą emitować tę samą bryłę fotometryczną – w przypadku awarii nawet kilku LED-ów, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,
  16. Temperatura barwowa  $4000\text{K}$  ( $\pm 5\%$ ),
  17. Współczynnik oddawania barw większy niż  $R_a > 75$ ,
  18. Trwałość diod LED 120 000h dla L80 przy  $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ ,
  19. Ewentualna wymiana modułu LED powinna się odbywać bez konieczności lutowania
  20. Oprawa automatycznie odłącza zasilanie przy otwarciu komory z osprzętem elektrycznym
  21. Średnica zaczełu montażowego w przedziale 45-60 mm,
  22. Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu na wysięgniku oraz bezpośrednio na słupach oświetleniowych. Zaczep powinien mieć możliwość regulacji kąta pochylenia  $0-15^{\circ}$  i  $-15-0^{\circ}$  z krokiem nie większym niż  $5^{\circ}$ .
- Cechy układu zasilającego:
23. Zasilanie napięciem  $230\text{V}$  ( $\pm 10\%$ ),
  24. Współczynnik mocy ( $\cos \phi$ )  $\geq 0,98$  dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy powyżej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 10-100% mocy znamionowej, w przypadku niespełnienia tego parametru wymagane jest zastosowanie kompensacji mocy biernej w oprawach lub w szafach oświetleniowych.
  25. Oprawa musi być wyposażona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy,
  26. Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć 20kV,

27. Zasilacz musi posiadać interfejs 1-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia,

**Informacje dodatkowe:**

- Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej
- Teren inwestycji znajduje się poza strefą górniczą
- Inwestycja nie stwarza zagrożenia dot. pola elektromagnetycznego
- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie zalewowym

## WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Inwestor	Gmina Żurawica Ul. Św. Jana Pawła II 1 , 37-710 Żurawica	
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wyszatyce gmina Żurawica	
Adres i kategoria obiektu budowlanego	Żurawica, Gmina Żurawica Kategoria obiektu budowlanego: XXVI	
Identyfikator działek ewidencyjnych	Wyszatyce 181310_2.0008.1116 181310_2.0008.1179 181310_2.0008.1183 181310_2.0008.1190	
Spis załączników	1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	

## **Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia**

### **1. Roboty montażowe**

Zagrożenia występujące przy pracach montażowych:

- Wpadnięcie do wykopu ( brak zabezpieczenia oraz oznakowania wykopu )
- Upadek pracownika z wysokości ( brak środków asekuracyjnych )
- Uderzenie spadającym przedmiotem ( brak środków ochrony osobistej, brak wygradzenia strefy pracy )

Zabronione jest przebywanie w zasięgu pracy podnośnika koszowego oraz żurawia samojezdnego. Praca na wysokości powyżej 2m od gruntu wymaga stosowania środków asekuracyjnych.

### **2. Prace w pobliżu wjazdów na posesje**

Zagrożenia występujące przy pracach w pasie drogowym:

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazdy ( brak oznakowania zajętego pasa drogi , brak stosowania odpowiedniej odzieży ostrzegawczej )

### **3. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych**

Zagrożenia występujące podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych:

- Porażenia pracownika prądem elektrycznym ( brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego sprzętu, nie stosowanie się do przepisów BHP )

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz wiedzę techniczną jak i predyspozycje psychofizyczne. Prace należy wykonywać w oparciu o instrukcje BHP , karty montażowe.

### **4. Instruktaż pracowników**

Przed wykonywaniem prac należy przeprowadzić instruktaż pracowników. Ma on na celu przypomnienie podstawowych zasad i reguł bezpieczeństwa, zasad wykonywania poszczególnych etapów robót jak i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za prawidłowe przeprowadzenie instruktażu pracowników odpowiedzialny jest Kierownik budowy. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego osoba kierująca robotami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac, usunięcia pracowników z miejsca pracy oraz do podjęcia czynności mających na celu usunięcia zagrożenia.